


● 特性

- 工作溫度：-20°C ~ +55°C
- 接觸電阻：50mΩ以下
- 絕緣電阻：DC500V電壓下，100MΩ以上
- 機械壽命：20萬次
- 電氣壽命：5萬次
- 防護等級：IP65
- 額定絕緣電壓：250V
- 額定通電電流：5A












● 開關接腳圖









● 編碼索引

F9.P1CM1C3R.R

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| F9: 19mm金屬開關 | P1: 按鈕開關 &指示燈 S2: 2段選擇 S3: 3段選擇 K2: 2段鑰匙 K3: 3段鑰匙 B1: 蜂鳴器 | C: 圓型 | M: 復歸型 A: 維持型 PS: 蜂鳴器此碼省略 | 1C: 接點1C 2C: 接點2C PS: 蜂鳴器此碼省略 | 1: AC/DC 6V 2: AC/DC 12V 3: AC/DC 24V 4: AC/DC 110V 5: AC/DC 220V | R: 紅 Y: 黃 G: 綠 B: 藍 W: 白 | R: 環狀亮 D: 中間亮 P: 電源符號 |
|--------------|---|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

| 外型圖 | 型號 品名 | 接點 | 燈泡電壓 | 燈泡顏色 | 尺寸圖 |
|--|--|------------------|--|---|---|
|  | F9.P1CM1A-Z 19Ø無燈金屬按鈕 經濟型(平頭) | 僅有1A 接點選項 | 無帶燈開關 無電壓選項 | 無帶燈開關 無顏色選項 |  |
|  | F9.P2CM1A-Z 19Ø無燈金屬按鈕 經濟型(凸頭) | 僅有1A 接點選項 | 無帶燈開關 無電壓選項 | 無帶燈開關 無顏色選項 |  |
|  | F9.P1CM 19Ø無燈金屬按鈕 復歸型 F9.P1CA 19Ø無燈金屬按鈕 維持型 | ⊙ 1:1C ⊙ 2:2C | 無帶燈開關 無電壓選項 | 無帶燈開關 無顏色選項 |  |
|  | F9.P1CM 19Ø金屬按鈕 復歸型 (中間亮) F9.P1CA 19Ø金屬按鈕 維持型 (中間亮) | ⊙ 1:1C ⊙ 2:2C | ▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V | ▲ R:紅 ● ▲ Y:黃 ● ▲ G:綠 ● ▲ B:藍 ● ▲ W:白 ○ |  |
|  | F9.P1CM 19Ø金屬按鈕 復歸型 (環狀亮) F9.P1CA 19Ø金屬按鈕 維持型 (環狀亮) | ⊙ 1:1C ⊙ 2:2C | ▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V | ▲ R:紅 ● ▲ Y:黃 ● ▲ G:綠 ● ▲ B:藍 ● ▲ W:白 ○ |  |
|  | F9.B1C-R 19Ø金屬閃光蜂鳴器 (間歇聲) | 蜂鳴器 接點選項 | ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V | 蜂鳴器 無顏色選項 |  |

| 外型圖 | 型號 品名 | 接點 | 燈泡電壓 | 燈泡顏色 | 尺寸圖 |
|---|--|-------------------------|---|--|--|
|  | <p>F9.S2CA 19Ø金屬2段選擇開關 維持型 V型</p> <p>F9.S3CA2C 19Ø金屬3段選擇開關 維持型(接點只有2C)</p> | <p>1:1C</p> <p>2:2C</p> | <p>1:AC.DC 6V</p> <p>2:AC.DC 12V</p> <p>3:AC.DC 24V</p> <p>4:AC.DC 110V</p> <p>5:AC.DC 220V</p> | <p>R:紅</p> <p>Y:黃</p> <p>G:綠</p> <p>B:藍</p> <p>W:白</p> |  |
|  | <p>F9.K2CA 19Ø金屬2段鑰匙開關 維持型 V型</p> <p>F9.K3CA2C 19Ø金屬3段鑰匙開關 維持型(接點只有2C)</p> | <p>1:1C</p> <p>2:2C</p> | <p>不帶燈開關 無電壓選項</p> | <p>鑰匙旋鈕開關 無顏色選項</p> |  |
|  | <p>F9.P1CM 19Ø金屬按鈕 復歸型 (電源符號)</p> <p>F9.P1CA 19Ø金屬按鈕 維持型 (電源符號)</p> | <p>1:1C</p> <p>2:2C</p> | <p>1:AC.DC 6V</p> <p>2:AC.DC 12V</p> <p>3:AC.DC 24V</p> <p>4:AC.DC 110V</p> <p>5:AC.DC 220V</p> | <p>R:紅</p> <p>Y:黃</p> <p>G:綠</p> <p>B:藍</p> <p>W:白</p> |  |