

RAC-940PE/PM 單機型門禁控制主機

功能特色

- 具黑名單設定功能，可有效嚇阻不法分子。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。
- 提供主機單機設定功能，或與電腦連線操作。
- 主機具門鈴按鍵設計，可外接門鈴裝置。
- 通過IP65防護等級防水防塵測試，室內室外環境皆容易安裝。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式。
- 採用最新一代觸摸及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，強化系統設備之安全。
- 提供 16 組時間表、16 組時段表及 8 組持續開門時段 (以一週規劃)。
- 提供單門內外 Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 具有門禁及班別輸入功能鍵及讀卡顯示員工姓名功能。
- 可自行設置警報解除碼及讀卡超次警告功能，可設定最大失敗次數，設定系統自動停止操作，預防擅入並自我保全。
- 提供 8 組響鈴時間表設定，可定時發出響鈴 (搭配 ACU-30 使用)。
- 具假日時段設定功能，提供每年 64 組的假日時段表設定。(今天 / 次年 可由軟體匯入)
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達 90% 時，可設定主機發出警告聲響，提示管理者收集資料。



訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	<ul style="list-style-type: none"> ■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EPC-406 通訊傳輸轉換器 ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

規格

型號	RAC-940PE	RAC-940PM
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare-1 (13.56MHz)
讀卡距離	8-10 公分(max)	3-5公分 (max)
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)	
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點 (內置)	1 組電鎖或門鈴輸出	
輸出點 (外接)	2組擴充輸出 (電鎖/警報或響鈴，可由外接的ACU-30 輸出)	
合法權限	10,000 組	
事件記錄	10,000 筆	
LED 顯示器	電源 / 通訊 指示燈	
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示器	
按鍵	17 Key (F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
ID 設定	在主機以按鍵設定 ID	
防護設計	IP 65	
電源輸入	DC 12V / 1A	
消耗電流	500mA. (max. 不含副讀卡機)	
通訊介面	RS-232 / RS-485	
傳輸速率	9,600/19,200 bps-N-8-1	
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積	130mm(L) x 100mm(W) x 27mm(H)	

系統架構

